
MULTIUSER – Mode d'emploi

Sur la maquette du HAUT, vérifier les paramètres du Multiuser



Multiuser Listen

Local Listening Address:

192.168.231.250:38000
192.168.177.1:38000
192.168.220.1:38000
127.0.0.1:38000

Noter votre adresse sur le réseau CLASSIC 192.168.X.Y (X compris entre 224 et 231)

38000 = port d'écoute par défaut
⇨ A vérifier, ici c'est bien 38000

Port Number 38000

Password •••••••

Mot de passe à communiquer au binôme


Existing Remote Networks: Always Accept / Always Deny / Prompt

New Remote Networks: Always Accept / Always Deny / Prompt


Vérifier que toutes les connexions sont acceptées

Stop Listening | OK | Cancel


__**Sur la maquette du BAS**__ insérer le nuage « MultiUser »




Connecter ce nuage au port 2 du switch LTP (switch fédérateur / principal) :



Renommer le nuage, par exemple en « vers 4009B » :




Double cliquer sur le nuage pour le définir en outgoing :




Sur la maquette du HAUT


Le nuage défini précédemment sur la maquette du bas devrait apparaitre automatiquement dans la maquette du haut :




L'étudiant situé en 4009B doit maintenant connecter le port 24 de son switch au nuage et pourra voir le port qui a été prévu sur le switch fédérateur (swich principal).




Le port du Switch clignote orange …



… puis passe au vert :




Sur la maquette du bas, le port devient également vert :





CONSTAT OPTIMISTE : tout fonctionne ! (si vous avez été pro !)

Un poste situé sur la maquette du bas (par exemple un poste du vlan Système&Réseau) obtient bien une adresse IP s'il est configuré en DHCP :



Il peut communiquer (par exemple) avec le serveur AD (Active Directory) ou un poste COMMERCIAL :

